



Bezeichnung: Orbit 10/18 (HP 355/10/B18 P10)
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 261103
Besonderes: future 18.61
Messspannung: 8 Volt

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
8,6	8,8	11854,1	75,6	56,4	74,6	4,5
8,6	10,9	11653,0	93,7	73,5	78,5	6,0
8,5	11,9	11558,2	102,0	81,8	80,2	6,8
8,5	12,9	11475,7	109,9	88,6	80,6	7,4
8,5	14,1	11364,8	119,7	97,7	81,7	8,2
8,5	15,1	11272,8	127,9	105,4	82,4	8,9
8,5	15,8	11205,6	134,2	110,8	82,5	9,4
8,5	16,7	11127,4	141,0	116,9	82,9	10,0
8,4	17,8	11024,9	150,5	125,4	83,3	10,9
8,4	19,1	10915,5	160,6	133,9	83,4	11,7
8,4	20,1	10830,3	168,9	140,5	83,2	12,4
8,4	21,0	10746,9	175,9	146,5	83,3	13,0
8,4	21,9	10662,0	183,8	152,8	83,1	13,7
8,4	23,0	10573,3	192,0	159,1	82,9	14,4
8,3	24,1	10475,1	200,8	166,0	82,7	15,1
8,3	24,8	10416,3	206,7	169,7	82,1	15,6
8,3	26,3	10281,0	218,4	178,9	81,9	16,6
8,3	27,5	10175,4	228,0	185,7	81,5	17,4
8,3	27,6	10160,3	228,7	186,0	81,3	17,5
8,3	29,3	10010,8	242,7	195,5	80,6	18,7
8,3	29,7	9969,9	245,6	197,4	80,4	18,9
8,3	30,9	9865,7	254,9	203,4	79,8	19,7
8,2	31,7	9795,0	260,8	207,3	79,5	20,2
8,2	32,9	9682,3	270,4	213,0	78,8	21,0
8,2	33,7	9608,9	276,5	216,2	78,2	21,5
8,2	35,1	9486,3	287,4	222,6	77,5	22,4



Bezeichnung: Orbit 10/18 (HP 355/10/B18 P10)
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 261103
Besonderes: future 18.61
Messspannung: 10 Volt

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
11,1	8,6	15234,4	95,9	67,1	70,0	4,2
11,1	10,8	15011,3	119,8	90,5	75,6	5,8
11,1	11,9	14901,9	132,0	101,6	77,0	6,5
11,1	12,9	14806,3	142,3	111,9	78,6	7,2
11,0	13,9	14704,3	153,0	122,5	80,1	8,0
11,0	15,0	14594,6	165,3	133,9	81,0	8,8
11,0	16,0	14498,2	176,2	143,6	81,5	9,5
11,0	17,0	14400,0	186,7	153,7	82,3	10,2
11,0	18,1	14296,3	198,0	163,0	82,3	10,9
10,9	18,9	14219,1	206,9	170,9	82,6	11,5
10,9	20,1	14106,2	219,0	181,5	82,9	12,3
10,9	20,9	14026,3	228,0	189,1	83,0	12,9
10,9	21,9	13942,0	237,7	197,2	83,0	13,5
10,9	22,8	13849,0	248,0	205,8	83,0	14,2
10,8	23,8	13756,6	257,7	214,1	83,1	14,9
10,8	24,8	13665,7	267,9	222,0	82,8	15,5
10,8	25,8	13567,5	278,7	230,9	82,8	16,3
10,8	26,8	13463,0	289,0	239,6	82,9	17,0
10,8	27,8	13365,3	299,3	247,4	82,7	17,7
10,8	29,0	13260,3	311,3	256,3	82,3	18,5
10,7	29,9	13171,4	321,1	263,3	82,0	19,1
10,7	31,0	13065,3	332,3	271,5	81,7	19,8
10,7	31,7	12995,5	339,1	276,1	81,4	20,3
10,7	33,3	12839,1	356,0	288,5	81,1	21,5
10,7	34,1	12768,1	363,4	292,5	80,5	21,9
10,6	35,4	12642,2	376,8	301,7	80,1	22,8



Bezeichnung: Orbit 10/18 (HP 355/10/B18 P10)
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 261103
Besonderes: future 18.61
Messspannung: 12 Volt

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
12,4	8,6	16894,0	107,2	79,0	73,8	4,5
12,4	10,8	16656,9	133,6	104,7	78,4	6,0
12,3	11,9	16550,7	146,1	115,9	79,4	6,7
12,3	12,9	16435,4	159,2	128,9	81,0	7,5
12,3	13,9	16330,5	171,1	140,5	82,1	8,2
12,3	15,1	16219,1	184,4	152,6	82,7	9,0
12,3	15,9	16131,4	195,1	161,1	82,6	9,5
12,2	16,8	16037,1	205,7	171,9	83,6	10,2
12,2	17,8	15938,1	217,3	182,2	83,9	10,9
12,2	18,9	15831,1	230,5	193,9	84,1	11,7
12,2	20,0	15724,2	242,9	205,2	84,5	12,5
12,2	20,8	15645,4	252,4	213,2	84,4	13,0
12,1	22,1	15526,2	267,3	225,7	84,4	13,9
12,1	22,9	15443,1	277,0	234,8	84,7	14,5
12,1	24,2	15318,3	291,6	247,2	84,8	15,4
12,1	24,8	15258,1	299,2	252,9	84,5	15,8
12,0	25,8	15160,9	310,7	262,1	84,3	16,5
12,0	27,1	15029,6	326,0	274,3	84,1	17,4
12,0	28,2	14930,3	337,9	283,6	83,9	18,1
12,0	28,8	14864,2	344,9	289,2	83,9	18,6
12,0	30,3	14719,1	362,5	303,1	83,6	19,7
11,9	31,0	14652,0	370,4	308,0	83,1	20,1
11,9	31,7	14574,1	378,6	314,4	83,1	20,6
11,9	33,4	14413,5	398,0	328,4	82,5	21,8
11,9	34,1	14342,3	405,6	334,1	82,4	22,2
11,9	35,4	14217,6	420,4	344,2	81,9	23,1