



Bezeichnung: HP 220/20/A2 P4 5:1 F5B10
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 60198
Besonderes: mcd99-50bo/E
Messspannung: **10 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
9,8	50,1	8580,1	490,9	389,9	79,4	43,4
9,8	51,8	8510,1	504,9	404,2	80,1	45,4
9,7	52,1	8495,4	507,0	407,1	80,3	45,8
9,7	52,6	8471,7	511,5	410,9	80,3	46,3
9,7	55,1	8374,0	533,4	429,1	80,5	48,9
9,7	54,5	8394,4	527,9	424,5	80,4	48,3
9,7	56,4	8315,2	543,9	437,1	80,4	50,2
9,6	57,1	8280,3	549,9	442,7	80,5	51,1
9,6	58,9	8199,8	565,5	456,0	80,6	53,1
9,6	59,2	8186,8	566,7	457,3	80,7	53,3
9,5	61,0	8108,8	581,5	469,7	80,8	55,3
9,6	60,1	8140,1	574,1	462,3	80,5	54,2
9,5	62,9	8023,8	598,1	481,2	80,5	57,3
9,5	63,2	8013,8	600,4	483,3	80,5	57,6
9,5	64,9	7938,3	614,3	495,2	80,6	59,6
9,5	65,1	7925,7	615,8	495,0	80,4	59,6
9,4	67,0	7837,0	631,3	506,5	80,2	61,7
9,4	66,1	7870,9	623,6	500,0	80,2	60,7
9,4	69,0	7752,7	647,0	518,0	80,1	63,8
9,4	67,9	7791,0	638,4	510,2	79,9	62,5
9,3	71,0	7665,1	663,0	527,1	79,5	65,7
9,4	69,8	7704,1	653,3	520,1	79,6	64,5
9,3	73,0	7574,8	679,7	537,7	79,1	67,8
9,3	71,8	7615,1	669,1	530,2	79,2	66,5
9,3	73,6	7536,7	683,2	539,6	79,0	68,4
9,2	76,7	7414,2	709,4	556,8	78,5	71,7
9,2	77,2	7384,7	711,7	558,1	78,4	72,2
9,2	76,0	7426,5	702,2	550,0	78,3	70,7
9,2	76,5	7389,4	705,1	551,3	78,2	71,3
9,2	80,1	7229,5	733,0	567,1	77,4	74,9
9,2	78,8	7275,4	722,8	560,7	77,6	73,6