



Bezeichnung: HP 140/25/A4 P4 Moskito 4  
Seriennummer: 1  
Prüfnummer: 1082000  
Besonderes: future 25be  
Messspannung: **7 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
7,3	5,1	24611,5	37,4	29,5	79,0	1,2
7,3	5,7	24480,9	41,2	32,2	78,0	1,3
7,3	6,7	24146,0	49,0	40,2	82,1	1,6
7,2	7,8	23848,4	56,4	47,1	83,5	1,9
7,2	8,9	23468,1	64,1	54,8	85,5	2,2
7,2	9,9	23210,8	71,0	61,0	85,9	2,5
7,2	10,8	22907,6	77,6	67,0	86,4	2,8
7,2	11,8	22601,7	84,6	73,4	86,8	3,1
7,2	12,9	22282,7	92,1	79,7	86,5	3,4
7,1	13,7	22061,5	97,6	84,6	86,7	3,7
7,1	14,8	21730,4	105,1	91,0	86,5	4,0
7,1	15,9	21397,2	113,2	97,1	85,8	4,3
7,1	16,7	21184,0	118,6	101,7	85,8	4,6
7,1	17,8	20826,1	126,0	107,5	85,3	4,9
7,1	18,7	20577,7	131,9	111,9	84,9	5,2
7,1	19,8	20245,2	139,8	117,7	84,2	5,6
7,0	20,7	19994,8	145,7	121,6	83,5	5,8
7,0	21,8	19620,7	152,8	126,8	82,9	6,2
7,0	22,9	19295,4	160,6	131,9	82,1	6,5
7,0	23,7	19053,0	166,0	135,4	81,6	6,8
7,0	24,9	18731,1	173,6	139,6	80,4	7,1
7,0	25,7	18505,8	178,9	143,3	80,1	7,4
7,0	26,8	18176,9	185,9	147,0	79,1	7,7
6,9	27,8	17877,2	192,9	150,7	78,1	8,1
6,9	28,8	17581,0	199,0	154,1	77,4	8,4
6,9	29,8	17274,5	205,9	157,1	76,3	8,7



Bezeichnung: HP 140/25/A4 S P4 Moskito 4  
Seriennummer: 1  
Prüfnummer: 1082000  
Besonderes: future 25be  
Messspannung: **8 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
7,3	5,1	24611,5	37,4	29,5	79,0	1,2
7,3	5,7	24480,9	41,2	32,2	78,0	1,3
7,3	6,7	24146,0	49,0	40,2	82,1	1,6
7,2	7,8	23848,4	56,4	47,1	83,5	1,9
7,2	8,9	23468,1	64,1	54,8	85,5	2,2
7,2	9,9	23210,8	71,0	61,0	85,9	2,5
7,2	10,8	22907,6	77,6	67,0	86,4	2,8
7,2	11,8	22601,7	84,6	73,4	86,8	3,1
7,2	12,9	22282,7	92,1	79,7	86,5	3,4
7,1	13,7	22061,5	97,6	84,6	86,7	3,7
7,1	14,8	21730,4	105,1	91,0	86,5	4,0
7,1	15,9	21397,2	113,2	97,1	85,8	4,3
7,1	16,7	21184,0	118,6	101,7	85,8	4,6
7,1	17,8	20826,1	126,0	107,5	85,3	4,9
7,1	18,7	20577,7	131,9	111,9	84,9	5,2
7,1	19,8	20245,2	139,8	117,7	84,2	5,6
7,0	20,7	19994,8	145,7	121,6	83,5	5,8
7,0	21,8	19620,7	152,8	126,8	82,9	6,2
7,0	22,9	19295,4	160,6	131,9	82,1	6,5
7,0	23,7	19053,0	166,0	135,4	81,6	6,8
7,0	24,9	18731,1	173,6	139,6	80,4	7,1
7,0	25,7	18505,8	178,9	143,3	80,1	7,4
7,0	26,8	18176,9	185,9	147,0	79,1	7,7
6,9	27,8	17877,2	192,9	150,7	78,1	8,1
6,9	28,8	17581,0	199,0	154,1	77,4	8,4
6,9	29,8	17274,5	205,9	157,1	76,3	8,7



Bezeichnung: HP 140/25/A4S P4 Moskito 4  
Seriennummer: 1  
Prüfnummer: 1082000  
Besonderes: future 25be  
Messspannung: **10 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
11,1	5,2	36717,2	57,5	40,6	70,6	1,1
11,1	5,7	36484,0	63,6	47,0	74,0	1,2
11,1	6,8	36139,7	75,2	57,1	76,0	1,5
11,1	7,7	35794,8	84,7	68,0	80,2	1,8
11,0	8,8	35423,8	96,4	79,2	82,2	2,1
11,0	9,8	35080,9	107,2	89,9	83,9	2,5
11,0	10,7	34715,5	117,9	98,8	83,8	2,7
11,0	12,0	34224,9	131,9	112,2	85,1	3,1
10,9	12,9	33962,3	140,5	119,2	84,8	3,4
10,9	14,1	33590,5	153,2	131,4	85,8	3,7
10,9	15,0	33284,0	162,8	139,6	85,8	4,0
10,9	15,9	32936,9	172,2	148,6	86,3	4,3
10,9	16,7	32612,6	181,2	157,0	86,6	4,6
10,8	17,7	32292,8	192,0	165,5	86,2	4,9
10,8	18,7	31945,1	202,2	174,0	86,0	5,2
10,8	19,7	31617,8	213,0	182,7	85,8	5,5
10,8	20,8	31262,7	223,4	191,3	85,6	5,8
10,8	21,8	30906,6	234,4	199,4	85,1	6,2
10,7	22,9	30591,4	245,5	208,4	84,9	6,5
10,7	23,8	30240,2	255,3	216,1	84,7	6,8
10,7	24,9	29859,0	266,8	223,8	83,9	7,2
10,7	26,0	29506,6	277,1	231,4	83,5	7,5
10,7	27,0	29214,5	287,4	239,0	83,2	7,8
10,6	27,9	28914,1	297,0	245,4	82,6	8,1
10,6	28,8	28559,3	306,5	252,3	82,3	8,4
10,6	29,8	28233,8	316,0	259,1	82,0	8,8